

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP715G KURZANLEITUNG



Registrieren

Sofern das Alcatel IP15 Mobilteil noch nicht mit dem Temporis IP700G gekoppelt ist, folgen sie bitte dem folgenden Anmeldeprozess

Registrieren:

Am Temporis IP700G

1. Drücken Sie **MENU** > 3.**User settings** > 6. **DECT handset**.
2. Drücken Sie 1.**Register**.

Am Alcatel IP15 Mobilteil

1. Drücken Sie DESKSET (oder **MENU** > User Settings > Registration) und dann **#**.

Sprache einstellen

Am Temporis IP700G


1. Drücken Sie **MENU** > 3.**User Settings** > 1. **Preferences** > 1. **Language**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie OK.

Am Alcatel IP15 Mobilteil

1. Drücken Sie **MENU** > **User settings** > **Language**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **SET**.




Gesprächsaufbau

Vom Temporis IP700G

- **mit Wahlvorbereitung** : Geben Sie die Telefonnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.
- **mit normaler Wahl** : Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie die Telefonnummer ein.
- **mit der Freisprecheinrichtung** : Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie  oder umgekehrt.

Hinweis: Haben sie mehrere aktive SIP Accounts, wählen sie den gewünschten vor der Wahleingabe.

Vom Alcatel IP15 Mobilteil

- **mit Wahlvorbereitung** : Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
- **mit normaler Wahl** : Drücken Sie  und geben Sie dann die Telefonnummer ein.
- **mit der Freisprecheinrichtung** : Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie  oder umgekehrt.

Hinweis: Haben sie mehrere aktive SIP Accounts, wählen Sie den gewünschten im Temporis IP700G vor der Wahleingabe.

Gesprächsannahme über das IP15 Mobilteil

- **Mit dem Hörer** : Drücken Sie .
- **Mit der Freisprecheinrichtung** : Drücken Sie .

Hinweis: Um einen Zweitanruf entgegenzunehmen, drücken Sie den Softkey **ANTWORT**.


Gesprächsübergabe

Gesprächsübergabe an das Alcatel IP15 Mobilteil
Vom Temporis IP700G

- Drücken Sie den Softkey **Transf**.
- Drücken Sie den Softkey **Blind**.
- Wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer.
- Drücken Sie den Softkey **Transf**.
- Nehmen Sie das Gespräch am Alcatel IP15 Mobilteil an.

Gesprächsübergabe an das Temporis IP700G

Vom Alcatel IP15 Mobilteil

- Drücken Sie .
- Drücken Sie den Softkey **BLIND**.
- Wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer .
- Drücken Sie den Softkey **WÄHLEN**.
- Nehmen Sie das Gespräch am Temporis IP700G an.

Wichtig:

Für alle anderen Einstellungen und Handhabungen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Umweltschutz



Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr elektronisches Altgerät getrennt entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll landen darf. Die Europäische Union hat ein besonderes Sammel und Recycling-System eingeführt, für welches die Hersteller verantwortlich sind.

Dieses Gerät wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die für die Funktion des Systems vonnöten sind, die aber bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung zu einer Gefahr für Umwelt und Gesundheit werden können. Bitte werfen Sie daher keine defekten Geräte in den Hausmüll. Der Eigentümer des Gerätes hat dafür zu sorgen, dass das Gerät zu einer Sammelstelle gebracht wird.

Alternativ können Sie das Gerät bei Kauf eines neuen Gerätes auch bei Ihrem Händler abgeben.

- (a) Gewerbliche Anwender werden gebeten, den Anweisungen Ihres Lieferanten zu folgen.
- (b) Wenn Sie die Anlage gemietet haben oder sie sich in Ihrer Obhut befindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

Bitte helfen Sie mit beim Umweltschutz!

Hinweise auf Copyright und Marken

Copyright © 2015 ATLINKS. Alle Rechte vorbehalten. ATLINKS behält sich die Änderung der technischen Spezifikationen seiner Produkte für technische Verbesserungen oder die Beachtung neuer Bestimmungen vor.

Alcatel und Temporis sind eingetragene Marken. Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von Alcatel-Lucent. Sie werden von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.



Modell : Temporis IP715G German IB
A/W Nr.: 10001283 Rev.0 (DE)
Druck in China
NOTICE_IP715G_DE